

لیست انتخاب پمپ خانگی پدرولو

تعداد واحد	فاصله پمپ تا آخرین طبقه	نوع پمپ	مدل پمپ	کیلو وات مصرفی	آبدهی (لیتر بر دقیقه)	فشار (متر ستون آب)	حداکثر تعداد مصرف کننده همزمان(استحمام و ...)	تنظیم برشر سویچ و یا کنترل کننده فشار(Bar)
1	یک طبقه	نیم اسب محیطی	PKm60	0.37 KW	30	15	3	1.5
1	دو طبقه	نیم اسب محیطی	PKm60	0.37 KW	25	20	2	2
2	دو طبقه	نیم اسب محیطی	PKm60	0.37 KW	25	20	2	2
1	یک طبقه	یک اسب محیطی	PQm80	0.75 KW	45	26	4	2.6
1	دو طبقه	یک اسب محیطی	PQm80	0.75 KW	45	26	4	2.6
2	دو طبقه	یک اسب محیطی	PQm80	0.75 KW	45	26	4	2.6
2	سه طبقه	یک اسب محیطی	PQm80	0.75 KW	45	26	4	2.6
3	سه طبقه	یک اسب بشقابی	CPm158	0.75 KW	80	27	7	2.7
6	سه طبقه	یک اسب بشقابی	CPm158	0.75 KW	80	27	7	2.7
3	چهار طبقه	یک اسب بشقابی	CPm158	0.75 KW	70	29	6	2.9
4	چهار طبقه	یک اسب بشقابی	CPm158	0.75 KW	70	29	6	2.9
6	چهار طبقه	یک و نیم اسب بشقابی	CPm170	1.1 KW	90	30	8	3
8	چهار طبقه	یک و نیم اسب بشقابی	CPm170	1.1 KW	90	30	8	3
4	پنج طبقه	یک و نیم اسب بشقابی	CPm170	1.1 KW	80	32	7	3.2
5	پنج طبقه	یک و نیم اسب بشقابی	CPm170	1.1 KW	80	32	7	3.2
8	پنج طبقه	یک و نیم اسب بشقابی	CPm170	1.1 KW	80	32	7	3.2
8	پنج طبقه	دو اسب بشقابی	CPm190	1.5 KW	110	32	10	3.2
12	پنج طبقه	دو اسب بشقابی	CPm190	1.5 KW	110	32	10	3.2
5	شش طبقه	دو اسب بشقابی	CPm190	1.5 KW	90	36	8	3.6
10	شش طبقه	دو اسب بشقابی	CPm190	1.5 KW	90	36	8	3.6
5	هفت طبقه	دو اسب دو پروانه	2CPm 25/14A	1.5 KW	90	40	8	4
10	هفت طبقه	دو اسب دو پروانه	2CPm 25/14A	1.5 KW	90	40	8	4
10	هفت طبقه	سه اسب دو پروانه	2CPm 25/16A	2.2 KW	140	41	12	4
15	هفت طبقه	سه اسب دو پروانه	2CPm 25/16A	2.2 KW	140	41	12	4
1	یک طبقه	یک اسب جت	FUTURE JET 2C	0.75 KW	80	16	7	1.6
1	دو طبقه	یک اسب جت	FUTURE JET 2C	0.75 KW	65	20	6	2
2	دو طبقه	یک اسب جت	FUTURE JET 2C	0.75 KW	65	20	6	2
2	سه طبقه	یک اسب جت	FUTURE JET 2C	0.75 KW	48	26	4	2.6
3	سه طبقه	یک اسب جت	FUTURE JET 2C	0.75 KW	45	27	4	2.7
6	سه طبقه	یک اسب جت	FUTURE JET 2C	0.75 KW	45	27	4	2.7
3	چهار طبقه	یک اسب جت	FUTURE JET 2C	0.75 KW	40	29	3	2.9
4	چهار طبقه	یک اسب جت	FUTURE JET 2C	0.75 KW	40	29	3	2.9
1	یک طبقه	بوستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	DG PED 5	1.1 KW	90	30	8	دیجیتال روی دستگاه 3 بار
1	دو طبقه	بوستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	DG PED 5	1.1 KW	90	30	8	دیجیتال روی دستگاه 3 بار

لیست انتخاب پمپ خانگی پدرولو

دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	2	دو طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	1	یک طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	1	دو طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	2	دو طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	2	سه طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	3	سه طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	6	سه طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	3	چهار طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	4	چهار طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	6	چهار طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3 بار	8	30	90	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	8	چهار طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3.5 بار	7	35	80	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	4	پنج طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3.5 بار	7	35	80	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	5	پنج طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3.5 بار	7	35	80	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	8	پنج طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3.5 بار	7	35	80	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	8	پنج طبقه
دیجیتال روی دستگاه 3.5 بار	7	35	80	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	12	پنج طبقه
دیجیتال روی دستگاه 4.5 بار	6	45	65	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	5	شش طبقه
دیجیتال روی دستگاه 4.5 بار	6	45	65	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	10	شش طبقه
دیجیتال روی دستگاه 4.5 بار	6	45	65	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	5	هفت طبقه
دیجیتال روی دستگاه 4.5 بار	6	45	65	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	10	هفت طبقه
دیجیتال روی دستگاه 4.5 بار	6	45	65	1.1 KW	DG PED 5	بستر پمپ با اینورتر ALL IN ONE	10	هفت طبقه